

SORU 1 :

- 2 satırlı programı çalıştırdığımız zaman ekranda:

```
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=0043 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=152D ES=152D SS=152D CS=152D IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
152D:0100 CD21      INT    21
```

- g 104 komutunu girdim:

```
"C:\>
C
Program normal olarak sonlandırıldı
C:\>"
```

Burada, int 21 yazı yazdırma, int 20 ise programı onlandırma komutlarıdır. Int 21 komutu sayesinde, DX registerına yüklediğimiz 43 degerinin C harfinin ascii kodu karşılığı olduğunu görüyoruz.

SORU 2 :

TEMP.COM dosyasını çalıştırdığım zaman ekranda

```
C:\>temp.com
```

*

```
C:\>
```

Çıkıyor.Buradan da anlaşıldığı üzere bu dosya ekrana * yazdırıyor.

SORU 3 :

a 100

```
152D:0100 mov ah,02 (AX->AH ←02)
```

```
152D:0102 mov dl,2a (DX ->DL←2a)
```

```
152D:0104 int 21
```

```
152D:0106 int 20
```

n temp.com (Parametre listesi)

```
r bx (bx ←?)
```

```
BX 0000
```

```
:0
```

```
r cx (cx ←?)
```

```
CX 0000
```

```
:08
```

```
w (write komutu)
```

```
00008 bayt yazılıyor
```

```
q (programdan çıkış)
```

SORU 4 :

8086 registerları Debug komutları hakkında bilgi edindik ve Debug programını çalıştırmayı ve üzerinde işlem yapmayı öğrendik. Debug komutlarıyla ekranda yerleri görünen yazmaçların içeriğini değiştirmeyi bunların yardımlarıyla işlem yapmayı öğrendik ve wordpad de yazdığımız bir Debug programının çıktısını dos ortamında nasıl elde edeceğimizi öğrendik.